INOVANCE / SV670

SV670NS012I-INT

INOVANCE SV670NS012I-INT 12 A EtherCAT Servo Sürücü

12 A S012, EtherCAT üzerinden hat kontrolörüne bağlanan bir senkron eksen için değerlendirme sağlar. FS içermeyen bu ürünün 32 A tepe akımı ile ağ çevrim gereksinimi farklı seçim parametreleridir.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	1 / 3 faz 200-240 V AC
Sürekli çıkış akımı	12 A
Tepe çıkış akımı	32 A
Komut arayüzü	EtherCAT
STO	FS yok: dahil değil
Dijital kanallar	5 DI / 2 DO
Analog kanallar	2 AI / 1 AO
PC arayüzü	USB-C
Gövde	D
Kütle	1.80 kg

A01 kod ve seçim tablosu esas alınır. Şebeke fazı, FS seçeneği ve motor eşleşmesi tam kodla doğrulanır; tepe akım sürekli çalışma değeri değildir.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

Ağ çevrimini ve mekanik takip hatası hedefini birlikte tanımlayın.

Daha hızlı ağ çevrimi mekanik hatayı tek başına azaltır mı?

Sonuç mekanik boşluk, geri besleme ve ayarlarla da ilişkilidir; sistem testi gerekir.

TEKLİF TALEBİ

Kontrolör modeliyle senkron hareket profilini iletin; teklif hazırlayalım.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / SV670

SV670NS012I-INT

INOVANCE SV670NS012I-INT 12 A EtherCAT Servo Drive

S012 provides a 12 A candidate for an axis synchronized through an EtherCAT line controller. Its 32 A peak and required network cycle are distinct sizing parameters in this non-FS version.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	1 / 3 phase 200-240 V AC
Continuous output current	12 A
Peak output current	32 A
Command interface	EtherCAT
STO	No FS: not fitted
Digital channels	5 DI / 2 DO
Analogue channels	2 AI / 1 AO
PC interface	USB-C
Frame	D
Mass	1.80 kg

A01 ordering and selection charts are used. Verify supply phase, FS option and motor pairing by full code; peak current is not a continuous rating.

APPLICATION SELECTION

Define network cycle requirements together with the mechanical following-error target.

Will a faster network cycle alone reduce mechanical error?

Backlash, feedback and tuning also affect the result, so system testing remains necessary.

QUOTATION REQUEST

Provide the controller model and synchronized motion profile for quotation.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.