

Schneider Electric XPSUAF13AP - XPSUAF13AP

Kategori: Makine Emniyeti / Emniyet Röleleri | Seri: Harmony XPS Universal / XPSUAF

Teknik özellik	Doğrulanmış değer
Ürün tipi	Preventa/Harmony universal emniyet modülü
Emniyet seviyesi	PL e / Category 4; SILCL 3; SIL 3
Besleme	24 VAC (-15...+10%) / 24 VDC (-20...+20%)
Emniyet girişleri	2 x 24 VDC, 5 mA
Emniyet çıkışları	3 NO röle
Başlatma	Otomatik / manuel / izlemeli
DC güç tüketimi	2.0 W
AC güç tüketimi	5.0 VA, 24 VAC 50/60 Hz
Maks. giriş açılma tepki süresi	20 ms
Montaj	35 mm simetrik DIN ray
Terminal	Sökülebilir vidalı klemens

Boyutlar / Dimensions

width: 22.5 mm; height: 100 mm; depth: 120 mm; official_dimension_source: https://portal.se.com/Contents/docs/SQD-XPSUAF13AP_DATASHEET.PDF

Çevresel veriler / Environmental data

storage_temperature: -25...85 °C; relative_humidity: 5...95%, non-condensing; terminal_protection: IP20; housing_protection: IP40; mounting_area_protection: IP54; official_environment_reference: https://portal.se.com/Contents/docs/SQD-XPSUAF13AP_DATASHEET.PDF

Seçim notları / Selection notes

Gerekli PL/SIL seviyesi risk değerlendirmesinden türetilmeli; seçilen giriş cihazı, reset tipi, EDM ve çıkış mimarisi sistem seviyesinde doğrulanmalıdır. Emniyet fonksiyonu doğrulaması yalnız röle seviyesinde değil, sensör-lojik-aktüatör zincirinin tamamında yapılmalıdır.

Resmi kaynaklar / Official sources

<https://www.se.com/de/de/product/XPSUAF13AP/>https://portal.se.com/Contents/docs/SQD-XPSUAF13AP_DATASHEET.PDF

Automation notu

Teknik değerler yalnız güncel resmi üretici exact-model kaynaklarından alınmıştır. Fiyat, stok, teslim süresi, garanti, distribütörlük veya partnerlik iddiası içermez. Görsel kaydı exact-model gerçek fiziksel ürün fotoğrafıdır.

automation.com.tr | Mühendislik - Teknik Servis - Ürün Seçimi