# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

CSL505-R12.5-788-M8
Işık perdesi alıcı | 50131326

| | |
|---|---|
| **Sipariş kodu** | 50131326 |
| **Tam model** | CSL505-R12.5-788-M8 |
| **Seri** | 505 |
| **Çalışma prensibi** | Tek yön çalışma prensibi |
| **Cihaz türü** | Alıcı |
| **Uygulama** | Hassas nesne tespiti |
| **Özel versiyon** | Paralel ışın taraması Tanıtma girişi Uyarı çıkışı Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması |
| **Ölçüm alanının uzunluğu** | 788 mm |
| **Işın sayısı** | 64 Adet |
| **Işın uzaklığı** | 12,5 mm |
| **Minimum nesne çapı** | 15 mm |
| **Koruma devresi** | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| **Besleme gerilimi U B** | 18 ... 30 V, DC |
| **Dijital anahtarlama çıkışı sayısı** | 2 Adet |
| **Tür** | Dijital anahtarlama çıkışı |

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/csl505-r125-788-m8/50131326

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

CSL505-R12.5-788-M8
Light curtain receiver | 50131326

| | |
|---|---|
| **Part number** | 50131326 |
| **Full model** | CSL505-R12.5-788-M8 |
| **Series** | 505 |
| **Operating principle** | Throughbeam principle |
| **Device type** | Receiver |
| **Application** | Precise object detection |
| **Special version** | Crossed-beam scanning Diagonal-beam scanning Parallel-beam scanning Teach input Warning output |
| **Measurement field length** | 788 mm |
| **Number of beams** | 64 Piece(s) |
| **Beam spacing** | 12.5 mm |
| **Minimum object diameter** | 15 mm |
| **Protective circuit** | Inductive protection Polarity reversal protection Short circuit protected |
| **Supply voltage U B** | 18 ... 30 V, DC |
| **Number of digital switching outputs** | 2 Piece(s) |
| **Type** | Digital switching output |

Source: https://www.leuze.com/en-int/csl505-r12.5-788-m8/50131326

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.