INOVANCE / SV670

SV670NT8R4I-FS-INT

INOVANCE SV670NT8R4I-FS-INT 8.4 A EtherCAT STO Servo Sürücü

8,4 A sınıfı ve EtherCAT arayüzü, etiket besleme ekseninde üst kontrolörle komut alışverişini tanımlar. FS eki güvenli tork kesme seçeneğini belirtir; etiket sensörünün yakalama düzeni ayrı sistem tasarımının parçasıdır.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	3 faz 380-480 V AC
Sürekli çıkış akımı	8.4 A
Tepe çıkış akımı	20 A
Komut arayüzü	EtherCAT
STO	FS: var
Dijital kanallar	5 DI / 2 DO
Analog kanallar	2 AI / 1 AO
PC arayüzü	USB-C
Gövde	D
Kütle	1.80 kg

A01 kod ve seçim tablosu esas alınır. Şebeke fazı, FS seçeneği ve motor eşleşmesi tam kodla doğrulanır; tepe akım sürekli çalışma değeri değildir.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

Sensör gecikmesi ile motor hız profilinin toplam etkisini inceleyin.

FS eki konum hassasiyetini artırır mı?

FS bir güvenlik seçeneğidir; konum sonucu enkoder, mekanik ve kontrol ayarlarına bağlıdır.

TEKLİF TALEBİ

Etiket boyunu ve hedef çevrimi iletin; eşleşen sürücü teklifini hazırlayalım.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / SV670

SV670NT8R4I-FS-INT

INOVANCE SV670NT8R4I-FS-INT 8.4 A EtherCAT STO Servo Drive

The 8.4 A EtherCAT version defines the command interface for an evaluating label-feed axis. FS identifies torque-off hardware, while registration sensing and capture timing remain separate system design tasks.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	3 phase 380-480 V AC
Continuous output current	8.4 A
Peak output current	20 A
Command interface	EtherCAT
STO	FS: fitted
Digital channels	5 DI / 2 DO
Analogue channels	2 AI / 1 AO
PC interface	USB-C
Frame	D
Mass	1.80 kg

A01 ordering and selection charts are used. Verify supply phase, FS option and motor pairing by full code; peak current is not a continuous rating.

APPLICATION SELECTION

Review the combined effect of sensor delay and motor speed profile.

Does the FS suffix improve positioning accuracy?

FS identifies a safety option; positioning depends on feedback, mechanics and control tuning.

QUOTATION REQUEST

Send label pitch and target cycle for a matched drive quotation.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.