INOVANCE / SV670

SV670PT026I-INT

INOVANCE SV670PT026I-INT 26 A Darbe/CAN Servo Sürücü

26 A P tipi sürücü, darbe veya CAN tabanlı komut yapısını korumak isteyen yüksek akımlı eksen projelerinde değerlendirilir. Bu sipariş kodunda FS eki bulunmaz; makinenin güvenli duruş kapsamı buna göre ayrıca tasarlanmalıdır.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	3 faz 380-480 V AC
Sürekli çıkış akımı	26 A
Tepe çıkış akımı	65 A
Komut arayüzü	Darbe / CANopen / CANlink
STO	FS yok: dahil değil
Dijital kanallar	8 DI / 5 DO
Analog kanallar	2 AI / 1 AO
PC arayüzü	USB-C
Gövde	E
Kütle	3.60 kg

A01 kod ve seçim tablosu esas alınır. Şebeke fazı, FS seçeneği ve motor eşleşmesi tam kodla doğrulanır; tepe akım sürekli çalışma değeri değildir.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

Üst kontrolörün darbe kapasitesini hedef hız ve elektronik dişli oranıyla karşılaştırın.

Bu kodda dahili STO varsayılabilir mi?

Hayır; FS bulunmayan sürümde STO dahil kabul edilmez.

TEKLİF TALEBİ

Kontrolör çıkış türünüzü paylaşın; uygun arayüzlü teklif hazırlayalım.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / SV670

SV670PT026I-INT

INOVANCE SV670PT026I-INT 26 A Pulse/CAN Servo Drive

The 26 A P variant suits evaluation where a high-current axis must retain pulse or CAN commands. This ordering code has no FS suffix, so the machine stopping architecture needs separate consideration.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	3 phase 380-480 V AC
Continuous output current	26 A
Peak output current	65 A
Command interface	Pulse / CANopen / CANlink
STO	No FS: not fitted
Digital channels	8 DI / 5 DO
Analogue channels	2 AI / 1 AO
PC interface	USB-C
Frame	E
Mass	3.60 kg

A01 ordering and selection charts are used. Verify supply phase, FS option and motor pairing by full code; peak current is not a continuous rating.

APPLICATION SELECTION

Compare controller pulse capacity with required speed and electronic gearing.

May built-in STO be assumed for this code?

No. STO is not assumed to be included in the version without FS.

QUOTATION REQUEST

Share the controller output type for an interface-matched quotation.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.