



Leuze BCL 308i SL 102 D H

Parça No: 50116400

Seri: BCL 300i

Durum: publish



BCL 308i SL 102 D H - 50116400. Leuze BCL 300i serisi sabit 1D barkod okuyucu. Automation ürün seçimi, mühendislik, devreye alma ve teknik servis desteği sağlar.

Kategori: Tanımlama / Sabit 1D Barkod Okuyucular
Üretici: Leuze electronic GmbH + Co. KG

Öne Çıkan Teknik Veriler

Ürün tipi	Sabit 1D barkod okuyucu
Okuma tekniği	Line scanner
Okunabilen kodlar	2/5 Interleaved, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8/13, GS1 DataBar Expanded/Limited/Omnidirectional, UPC
Tipik tarama hızı	1,000 tarama/s
Okuma mesafesi	100...700 mm
Işık kaynağı	655 nm kırmızı lazer
Lazer sınıfı	Sınıf 1, IEC/EN 60825-1:2014
Modül boyutu	0.35...0.8 mm
Besleme	18-30 VDC
Azami güç tüketimi	45 W max. (heated H variant)
Arayüz	Ethernet TCP/IP, UDP + USB 2.0 service
Yapılandırılabilir giriş/çıkış	2
Çalışma sıcaklığı	-35...+40 °C (heated H variant)
Koruma derecesi	IP65

Automation desteği: Ürün seçimi, uygulama mühendisliği, devreye alma, yedek parça ve teknik servis için projeye özel destek sunulur.



Uygulama ve Entegrasyon - BCL 308i SL 102 D H

Kullanım Alanları

- Konveyör ve sorter hatlarında barkod okuma
- Palet, kasa ve ürün kimliklendirme
- Depo otomasyonu ve intralojistik
- Paketleme, etiketleme ve üretim izlenebilirliği
- Otomotiv ve makine imalatında proses tanımlama

Seçim Kriterleri

- MPN ve model eklerini sipariş öncesi resmi Leuze sayfası ile doğrulayın.
- Ağ arayüzünü PLC/topoloji ile eşleştirin: Ethernet TCP/IP, UDP + USB 2.0 service.
- Okuma mesafesi, modül boyutu, kod kalitesi ve hareket hızını uygulama üzerinde kontrol edin.
- H varyantlarında ısıtılmalı çalışma koşullarını; D varyantlarında ekran/işletim donanımını proje ihtiyacına göre değerlendirin.

Devreye Alma ve Bakım

Montaj açısı ve okuma alanı Leuze dokümanına göre ayarlanmalı; 18-30 VDC besleme, topraklama ve EMC kuralları kontrol edilmelidir. Web/servis arayüzü üzerinden parametreleme sonrası referans kod, okuma kalitesi ve hata senaryoları test edilmelidir. Optik pencere temiz tutulmalı, kablo-konnektör ve mekanik sabitleme periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Ürün Kimliği ve Kaynak Doğrulama

Üretici	Leuze electronic GmbH + Co. KG
Model	BCL 308i SL 102 D H
Parça no	50116400
Resmi ürün sayfası	https://www.leuze.com/en-int/bcl-308i-sl-102-d-h/50116400
Yerel görsel	images/leuze-50116400-main.png - Leuze resmi üretici varlığından türetilmiş, AI kullanılmamıştır.
Import standardı	Automation Nexus v3.7.0 / strict_import=true

Not

Bu föy satış ve mühendislik ön değerlendirmesi içindir. Nihai sipariş, montaj ve devreye alma öncesinde üreticinin güncel resmi ürün sayfası, veri sayfası ve kullanım talimatı esas alınmalıdır. Model varyantına bağlı mekanik/optik ayrıntılar farklı olabilir.