



LEUZE

BCL 658i OF 100

Leuze BCL 658i OF 100 Sabit Barkod Okuyucu

PARÇA NO: 50147479

SERİ: BCL 600i

Sabit Barkod Okuyucular



ÖNE ÇIKAN TEKNİK BİLGİLER

Okuma tekniği	Salınlımlı ayna
Okuma mesafesi	450-1450 mm
Modül boyutu	0,3-0,5 mm
Tipik tarama hızı	800 tarama/s
Okuma kapasitesi başına azami barkod	64
Kod türleri	1D; Code 39, Code 128, EAN ve diğer desteklenen barkodlar
Işık kaynağı	405 nm mavi lazer, sınıf 2

ÜRÜN TANIMI

Leuze BCL 658i OF 100 (50147479), sabit barkod okuyucu olarak listelenir. okuma mesafesi: 450-1450 mm; arayüz: EtherNet/IP.

UYGULAMA ALANLARI

- Konveyörde 1D barkod tanımlama
- Sevkiyat ve ayıklama noktalarında kod okuma
- Üretim izlenebilirliği için barkod verisi toplama

SEÇİMDE DİKKAT EDİLECEKLER

- Kodun modül genişliğini, tarama geometrisini ve haberleşme protokolünü hat gereksinimleriyle karşılaştırın.
- Tam model BCL 658i OF 100 ve sipariş numarası 50147479 birlikte doğrulanmalıdır.
- Besleme (10-30 VDC) ve kontrol sistemi arayüzünü birlikte değerlendirin.

Teklif, muadil ürün ve uygulama desteği

Automation; ürün tedariğini teknik doğrulama, mühendislik ve servis yaklaşımıyla destekler.
Nihai seçimde üreticinin güncel sipariş kodu ve teknik dokümanı esas alınır.





DETAYLI TEKNİK VERİLER

Okuma tekniği	Salınlımlı ayna
Okuma mesafesi	450-1450 mm
Modül boyutu	0,3-0,5 mm
Tipik tarama hızı	800 tarama/s
Okuma kapısı başına azami barkod	64
Kod türleri	1D; Code 39, Code 128, EAN ve diğer desteklenen barkodlar
Işık kaynağı	405 nm mavi lazer, sınıf 2
Besleme	10-30 VDC
Arayüz	EtherNet/IP
Servis arayüzü	USB
Yapılandırılabilir giriş/çıkış	4
Azami güç tüketimi	14 W

MONTAJ & DEVREYE ALMA

- Etiketi tarama geometrisine yerleştirin; parlamayı, titreşimi ve doğrudan lazer görüşünü önleyecek düzeni kurun.
- Montaj, söküm ve kablolama öncesinde makineyi güvenli duruma alın; enerji izolasyonu ve kilitleme/etiketleme prosedürünü uygulayın.
- Kablo, soket ve montaj aksesuarlarının 50147479 ile uyumluluğunu üretici dokümanından teyit edin.

BAKIM & SERVİS

- Optik pencereyi uygun yöntemle temizleyin; okuma oranındaki değişimi etiket kalitesi ve hizalama ile birlikte inceleyin.
- Değiştirilen parçanın tam sipariş numarasını, kayıtlı ayarlarını ve güvenli yeniden devreye alma testini kontrol edin.

KAYNAK & DOĞRULAMA

Resmî ürün sayfası: <https://www.leuze.com/tr-tr/bcl-658i-of-100/50147479>

Üretici görsel kaynağı: https://files.leuze.com/Volumes/Volume0/opusdata/d100001/derivates/2/003/479/DV002_326px_PPIC_BCL6x8i_O_100_R.jpg

Doğrulama: Teknik alanlar üretici kaynaklı kayıtlardan hazırlanmıştır; sipariş öncesi güncel üretici dokümanı esas alınır.

KURUMSAL TEKNİK NOT

Bu föy, üretici kaynakları esas alınarak Automation tarafından ürün seçimi, teklif ve teknik değerlendirme süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Üretici teknik dokümanı, sipariş kodu ve uygulamaya özel koşullar nihai referanstır. Stok, fiyat ve teslim süresi teklif aşamasında ayrıca doğrulanır.