Balluff / BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: BMF0058

Seri: BMF

Balluff BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2 (BMF0058), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: LCP; Oluk tipi: variable.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	LCP
Oluk tipi	variable
Boyutlar	33.5 x 5 x 10.5 mm
Çalışma prensibi	Magnetic field sensor
Bağlantı	M12x1-Male, 3-pin, A-coded
Kablo	PUR, 0.2 m
Uygulama	larger actuators
Montaj parçası	Mounting bracket BMF 305-HW*
Anahtarlama frekansı	10000 Hz
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...85 °C

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2

Cylinder sensors for multiple slot shapes

Part/model code: BMF0058

Series: BMF

Balluff BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2 (BMF0058): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: LCP; Slot type: variable.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	LCP
Slot type	variable
Dimension	33.5 x 5 x 10.5 mm
Principle of operation	Magnetic field sensor
Connection	M12x1-Male, 3-pin, A-coded
Cable	PUR, 0.2 m
Application	larger actuators
Mounting part	Mounting bracket BMF 305-HW*
Switching frequency	10000 Hz
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...85 °C

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.