

Balluff / BNI PBS-551-001-Z001

Endüstriyel ağ modülü

Üretici ürün kodu: BNI0064

Seri: BNI



Balluff BNI PBS-551-001-Z001 (BNI0064), endüstriyel ağ modülü. Gövde malzemesi: Zinc, Die casting; Arayüz: Profibus; Yardımcı arayüzler: 4x BTL P-111.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Zinc, Die casting
Arayüz	Profibus
Yardımcı arayüzler	4x BTL P-111
Çalışma gerilimi U _b	18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)	Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
Bağlantı (COM 2)	Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
Besleme giriş bağlantısı	7/8"-Male, 5-pin
Besleme çıkış bağlantısı	7/8"-Female, 5-pin
Bağlantı yuvaları	4x M12x1-Female, 5-pin, A-coded 4x M12x1-Female, 8-pin, A-coded
Dijital girişler	8x PNP, Type 2
Yapılandırılabilir giriş ve çıkışlar	Yok
Sensör toplam akımı I _S	9.0 A

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BNI PBS-551-001-Z001

Network blocks for Profibus

Part/model code: BNI0064

Series: BNI



Balluff BNI PBS-551-001-Z001 (BNI0064): network blocks for profibus. Housing material: Zinc, Die casting; Interface: Profibus; Auxiliary interfaces: 4x BTL P-111.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Zinc, Die casting
Interface	Profibus
Auxiliary interfaces	4x BTL P-111
Operating voltage Ub	18...30.2 VDC
Connection (COM 1)	Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
Connection (COM 2)	Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
Connection (supply voltage IN)	7/8"-Male, 5-pin
Connection (supply voltage OUT)	7/8"-Female, 5-pin
Connection slots	4x M12x1-Female, 5-pin, A-coded 4x M12x1-Female, 8-pin, A-coded
Digital inputs	8x PNP, Type 2
Configurable inputs/outputs	no
Current sum US, sensor	9.0 A

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.