


Balluff / BNS 816-B02-EJA-16-602-11

Mekanik konum anahtarı

Üretici ürün kodu: BNS0385

Seri: BNS



Balluff BNS 816-B02-EJA-16-602-11 (BNS0385), mekanik konum anahtarı. Bağlantı tipi: 1-2. Switch position: Screw terminal; Gövde malzemesi: Aluminium, Anodized; Boyutlar: 120 x 70 x 87 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı tipi	1-2. Switch position: Screw terminal
Gövde malzemesi	Aluminium, Anodized
Boyutlar	120 x 70 x 87 mm
Sürüm	Endüktif
Çalışma prensibi	1-2. Switch position: Inductive
Algılama aralığı	5 mm
Anahtarlama frekansı	1-2. Switch position: 15 Hz
Sürekli akım	1-2. Switch position: 0.1 A
Anma çalışma gerilimi Ue	1-2. Switch position: 220 V AC
Montaj	Vertical
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67


Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BNS 816-B02-EJA-16-602-11

Inductive multiple position limit switches

Part/model code: BNS0385

Series: BNS



Balluff BNS 816-B02-EJA-16-602-11 (BNS0385): inductive multiple position limit switches. Connection type: 1-2. Switch position: Screw terminal; Housing material: Aluminium, Anodized; Dimension: 120 x 70 x 87 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Connection type	1-2. Switch position: Screw terminal
Housing material	Aluminium, Anodized
Dimension	120 x 70 x 87 mm
Version	Inductive
Operating principle	1-2. Switch position: Inductive
Range	5 mm
Switching frequency	1-2. Switch position: 15 Hz
Continuous current	1-2. Switch position: 0.1 A
Rated operating voltage Ue	1-2. Switch position: 220 V AC
Installation	Vertical
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.