

Balluff / BOS 18M-PA-RH23-S4

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS01J4

Seri: 18M



Balluff BOS 18M-PA-RH23-S4 (BOS01J4), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: Brass; Seri: 18M; Boyutlar: Ø 18 x 75 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Brass
Seri	18M
Boyutlar	Ø 18 x 75 mm
Arayüz	PNP: normalde açık (Normalde açık (NO)) PNP: normalde kapalı (Normalde kapalı (NC))
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Diffuse sensor, triangulation
Özel optik özellik	Arka plan bastırma
Işın özelliği	Divergent
Işık lekesi boyutu	10 x 10 mm at 150 mm
Işık tipi	LED, red light
Algılama aralığı	30...150 mm
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS 18M-PA-RH23-S4

Diffuse sensors

Part/model code: BOS01J4

Series: 18M



Balluff BOS 18M-PA-RH23-S4 (BOS01J4): diffuse sensors. Housing material: Brass; Series: 18M; Dimension: Ø 18 x 75 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Brass
Series	18M
Dimension	Ø 18 x 75 mm
Interface	PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC)
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Diffuse sensor, triangulation
Special optical feature	Background suppression
Beam characteristic	Divergent
Light spot size	10 x 10 mm at 150 mm
Light type	LED, red light
Range	30...150 mm
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.