

## Bihl+Wiedemann / BWU3413

AS-Interface emniyet modülü

Üretici ürün kodu: BWU3413

Seri: AS-Interface



Bihl+Wiedemann BWU3413 (BWU3413), as-interface emniyet modülü. Emniyet girişleri: 1 x 2 channels; Emniyet sinyali girişleri: floating contacts; Emniyet çıkışları: no local safe output.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Emniyet girişleri         | 1 x 2 channels                           |
| Emniyet sinyali girişleri | floating contacts                        |
| Emniyet çıkışları         | no local safe output                     |
| Emniyet sinyali çıkışları | no Safety signal outputs                 |
| Sensör beslemesi          | ASi üzerinden                            |
| Aktüatör beslemesi        | Çıkış beslemesi yok                      |
| ASi adresi                | 1 Single address                         |
| Özel işlev                | to connect E-STOP buttons to ASi via M12 |

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

## Bihl+Wiedemann / BWU3413

Active Distributor ASi Safety, IP67, 1Si

**Part/model code: BWU3413**

Series: AS-Interface



Bihl+Wiedemann BWU3413 (BWU3413): active distributor asi safety, ip67, 1si. Inputs Safety: 1 x 2 channels; Safety signal inputs: floating contacts; Outputs Safety: no local safe output.

### TECHNICAL HIGHLIGHTS

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Inputs Safety</b>                    | 1 x 2 channels                           |
| <b>Safety signal inputs</b>             | floating contacts                        |
| <b>Outputs Safety</b>                   | no local safe output                     |
| <b>Safety signal outputs</b>            | no Safety signal outputs                 |
| <b>Input voltage (sensor supply)</b>    | out of ASi                               |
| <b>Output voltage (actuator supply)</b> | no output voltage                        |
| <b>ASi address</b>                      | 1 Single address                         |
| <b>Special function</b>                 | to connect E-STOP buttons to ASi via M12 |

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.